

Střídavý elektromotor CF2822

Základní popis:

Elektromotor CF2822 je třífázový střídavý elektromotor určený pro pohon modelů s hmotností do 950 g. Motor je typu s rotačním pláštěm a na statoru má 12 pólových nástavců. Motor je určen pro zadní montáž.

Základní technické údaje:

Pracovní napětí:	7 až 12 V
Určeno pro baterie:	6 - 10 čl. NiMH nebo 2 - 3 čl. Li-pol
Pracovní proud:	0,8 až 15 A
Maximální účinnost:	75 %
Napěťová konstanta:	1200 ot/min/V bez zatížení
Doporučená vrtule:	8 x 4,3 pro 3 x Li-pol, 10 x 4,7 pro 2 x Li-pol
Statický tah:	740 g
Rozměry:	Φ29 x 31 mm délka hřídele 13 mm průměr hřídele 3 mm
Hmotnost:	40 g
Rozsah pracovních teplot:	0 až 50 °C
Pracovní vlhkost okolí:	max. 70 %

Poznámky, rady, zkušenosti:

Otáčky motoru musí být řízeny třífázovým regulátorem, určeným k tomuto účelu. Pokud se motor otáčí opačným směrem, než je potřeba, prohodte libovolné dva přívodní vodiče. Při montáži motoru do modelu dbejte na to, aby otáčení rotačního pláště nebylo přibrzdováno trupem. Motor nesmí být tepelně izolován, aby mohl být dobře chlazen.

Záruční list:

- 1) Dovozce ručí za to, že výrobek bude po celou dobu záruky (24 měsíců) plnit bezchybně svoji funkci.
- 2) Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven.
- 3) Záruční opravu uplatní uživatel přímo u dovozce:
BEL, Eliášova 38, 160 00 Praha 6, **tel.:** 222950345, **e-mail:** info@bel-shop.eu, **WWW:** http://www.bel-shop.eu
- 4) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
- 5) Při reklamaci musí být přiložen záruční list, opatřený razítkem prodejny a datem prodeje a musí být uvedeny podrobnosti, jak se závada projevuje, za jakých podmínek vznikla, což je potřebné k nalezení závady a její příčiny.

.....
datum prodeje

.....
razítko, podpis