

# Střídavý elektromotor OR1826B

---

## Základní popis:

Elektromotor OR1826B je třífázový střídavý elektromotor určený pro pohon modelů s hmotností do g. Motor je typu s rotačním pláštěm a na statoru má 9 pólových nástavců. Motor je určen pro zadní montáž.

## Základní technické údaje:

Pracovní napětí:	6 až 10 V
Určeno pro baterie:	6 až 8 článků Ni-MH, 2 čl. Li-pol
Pracovní proud:	0,8 až 7,5 A
Maximální účinnost:	75 %
Napěťová konstanta:	1800 ot/min/V bez zatížení
Doporučená vrtule:	6x3
Statický tah:	při 7,4 V, 7,5 A, s vrtulí 7x4 – 250 g
Rozměry:	Φ18 x 27 mm délka hřídele 7 mm průměr hřídele 2 mm
Hmotnost:	18 g
Rozsah pracovních teplot:	0 až 50 °C
Pracovní vlhkost okolí:	max. 70 %
Doporučený regulátor:	pro proud od 10 A

## Poznámky, rady, zkušenosti:

Otáčky motoru musí být řízeny třífázovým regulátorem, určeným k tomuto účelu. Pokud se motor otáčí opačným směrem, než je potřeba, prohodte libovolné dva přívodní vodiče. Při montáži motoru do modelu dbejte na to, aby otáčení rotačního pláště nebylo přibrzdováno trupem. Motor nesmí být tepelně izolován, aby mohl být dobře chlazen. Doporučujeme přívody, vzhledem k jejich titěrnosti, upevnit lepidlem ke statoru motoru, aby se nemohly při provozu ulomit nebo utrhnout.

## Záruční list:

- 1) Dovozce ručí za to, že výrobek bude po celou dobu záruky (24 měsíců) plnit bezchybně svoji funkci.
- 2) Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven.
- 3) Záruční opravu uplatní uživatel přímo u dovozce:  
**BEL**, Eliášova 38, 160 00 Praha 6, **tel.:** 222950345, **e-mail:** info@bel-shop.eu, **WWW:** http://www.bel-shop.eu
- 4) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
- 5) Při reklamaci musí být přiložen záruční list, opatřený razítkem prodejny a datem prodeje a musí být uvedeny podrobnosti, jak se závada projevuje, za jakých podmínek vznikla, což je potřebné k nalezení závady a její příčiny.

.....  
datum prodeje

.....  
razítko, podpis