

Nabíječ Li-pol – EC 0856

Základní popis:

Nabíječ s vestavěným vyrovnávačem napětí EC 0856 je určen k nabíjení Li-pol baterií se dvěma nebo třemi články. Nabíjecí proud je 1,2 A. Střídavé napájecí napětí může být v rozmezí 100 až 240 V. Probíhající nabíjení každého článku je indikováno LED diodou svítící červeně nebo zeleně a nabíjení každého článku je ukončeno automaticky.

Návod k použití:

Baterie se k nabíječi připojuje pomocí servisního konektoru. V jednu dobu může být k nabíječi připojena pouze jedna baterie. Po připojení napájecího napětí pomocí síťového kabelu se rozsvítí všechny LED diody zeleně. Po připojení baterie (pozor na polaritu) se rozsvítí příslušné LED diody červeně. Jakmile se nabíjení začne blížit ke konci, začnou příslušné LED diody blikat červeně. Když je nabíjení ukončeno, rozsvítí se příslušné LED diody zeleně a baterii je možné od nabíječe odpojit a nabíječ vypnout odpojením od sítě. Pozn.: Protože je na konci nabíjení baterie nabíjena stále menším a menším proudem, může úplné dokončení nabíjení a rozsvícení zelených LED diod trvat dlouho. Pokud pospícháte, můžete baterii od nabíječe odpojit a používat dříve (viz. Výpočet minimální doby nabíjení), než se nabíjecí cyklus ukončí automaticky.

Výpočet minimální doby nabíjení: [h, mAh, mA]

doba nabíjení = 1,05 x kapacita baterie : nabíjecí proud + 0,5 hodiny

Základní technické údaje:

Napájecí napětí:	střídavé 100 až 240 V/50 Hz.
Určeno pro nabíjení baterií:	Li-pol 7,4 V nebo 11,1 V.
Mezní nabíjecí napětí:	4,2 V na článek.
Nabíjecí proud:	1200 mA.
Pracovní teplota:	0 až 40 °C.
Pracovní vlhkost:	do 80 %.

Záruční list:

- 1) Dovozece ručí za to, že výrobek bude po celou dobu záruky (24 měsíců) plnit bezchybně svoji funkci.
- 2) Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven.
- 3) Záruční opravu uplatní uživatel přímo u dovozce:
BEL, Eliášova 38, 160 00 Praha 6, **tel.:** 222950345, **e-mail:** info@bel-shop.eu, **WWW:** http://www.bel-shop.eu
- 4) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
- 5) Při reklamaci musí být přiložen záruční list, opatřený razítkem prodejny a datem prodeje a musí být uvedeny podrobnosti, jak se závada projevuje, za jakých podmínek vznikla, což je potřebné k nalezení závady a její příčiny.

.....
datum prodeje

.....
razítko, podpis